

ADVERTENCIA

Nunca tires del cable desde el conector HDMI.

El conector contiene un sello interior: si está roto, indica que la fuerza ejercida ha sido superior a 45 kg.

No se aceptan devoluciones, cambios ,ni garantía.

CÓMO UTILIZAR LOS CABLES MÓVILES ARMADOS DE HDMI (FIBRA ÓPTICA)



Importante: El conector contiene un sello en su interior. Si este está roto, nos indicará que la fuerza ejercida ha sido superior a 45 kg. Por lo tanto, **no se aceptan devoluciones, cambios ni garantía.**

8K @ 60Hz

IP68

Plug & Play

Fuerza 45 kg

CABLE HÍBRIDO ACTIVO HDMI · FIBRA ÓPTICA ARMADO IP68

Nuestro cable híbrido activo HDMI blindado es la solución de interconexión HDMI de largo alcance más competitiva del mercado. Admite una velocidad de datos HDMI de 12 Gbps por canal, un total de 48 Gbps con un cable híbrido ligero, flexible y ultrapequeño con radio de curvatura de 45 mm. Con nuestro motor óptico avanzado integrado, proporciona integridad total de la señal HDMI y admite hasta 100 m de longitud máxima.

- ✓ Plug and Play — no requiere alimentación externa.
- ✓ Armado con cubierta waterproof **IP68**.
- ✓ **8K-60Hz 4:4:4** Alta velocidad.
- ✓ Fuerza de tracción mejorada a **45 kg**.
- ✓ Etiquetado: **FUENTE** y **PANTALLA** — cable direccional.
- ✓ Formatos disponibles: **30 m · 50 m · 100 m**.

Los cables armados pueden ir en formato de carretes o sin ellos, excepto los de 100 m que siempre irán en carretes.



ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

Velocidad datos	12 Gbps por canal · 48 Gbps total
Resolución	8K@60Hz 4:4:4 · 4K@120Hz · HDR
Longitud máxima	100 m
Protección	IP68 — resistente al agua y polvo
Radio de curvatura	45 mm
Fuerza tracción	45 kg
Alimentación	Plug & Play — sin fuente externa
Direccionalidad	Etiquetado FUENTE / PANTALLA

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1 Extender el cable con el protector IP68 puesto



Lo primero que hay que hacer es **extender el cable con el protector IP68 puesto en el extremo**. Nunca desmontar el protector del conector en este momento. La fuerza máxima de tracción es de **45 kg**.

2 Desmontar el protector IP68 para conectar a la fuente

Una vez el cable esté extendido, el protector IP68 se puede **desmontar y sacarlo del interior del conector HDMI**. A continuación, conectar el cable a la fuente de señal. Recuerda que el cable es direccional: respeta las etiquetas **FUENTE** y **PANTALLA**.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

3 Colocar el conector HDMI dentro del protector IP68



Una vez utilizado el cable HDMI, para guardarlo lo primero que hay que hacer es **poner el HDMI dentro del protector IP68**, cerrando muy bien la parte trasera (de color verde).

4 Verificar que el protector IP68 está bien cerrado

Una vez comprobado que el **protector IP68 está bien cerrado**, puede proceder a recoger el cable en el carrete con total seguridad.



INSTRUCCIONES PASO A PASO

5 Recoger el cable con el conector dentro del protector



Una vez colocado el conector HDMI en su protector IP68, en este momento podremos **recoger el cable con total seguridad**. Este paso es muy importante: si el conector no está bien puesto dentro de su protector IP68 y luego se tira de él, se puede dañar. De esta forma podemos **proteger el conector de posibles tirones**.

ADVERTENCIA

Nunca tires del cable desde el conector HDMI.

El conector contiene un sello en su interior: si está roto, indica que la fuerza ejercida ha sido superior a 45 kg.

No se aceptan devoluciones, cambios ni garantía.

